

产品规格书

OVP-L2X 视频控制器



版本号：V1.4 发布时间：2022.10.14

目录

概述.....1

特性.....1

外观说明2

 前面板.....2

 后面板.....3

规格参数4

尺寸图6

随附配件7

OVP 视频处理器命名方式.....8

概述


OVP-L2X 视频控制器是由本公司研发生产的面向 LED 大屏幕显示、演出与租赁、会议室、演播室等市场的视频处理设备。本产品采用了专为小间距 LED 显示屏设计的 HD 高清图像处理技术，对于高清分辨率 LED 大屏可实现点对点输入和输出，故能有效消除图像因放大而引入的边缘锯齿现象，降低了图像放大后的失焦模糊感。OVP-L2X 视频控制器集成了四路千兆网口输出，将常规的视频处理器和发送卡合二为一，不仅提高了可靠性，更为远程维护 LED 显示屏带来极大便利。同时由于带 U 盘播放功能，特别适合于展示展览场合。

特性

- ◆ 单机可带载 262 万像素，水平最大 3840 像素，垂直最大 2500 像素；
- ◆ 集成了 4 路千兆网口输出，不仅提高了可靠性，更为远程维护 LED 显示屏带来极大便利；
- ◆ 所有输入信号源和输出模式之间均能实现快速无缝切换；
- ◆ 带有 3 路高清（HD）和 1 路标清（SD）数字和模拟输入接口；
- ◆ 带有本地 USB2.0 多媒体播放 U 盘插入接口；
- ◆ 支持 2 路数字输入端口 DVI\HDMI 自定义输入分辨率设置；
- ◆ 支持点对点输入与输出；
- ◆ 支持输入和输出画面热备份功能；
- ◆ 可预存 8 种用户模式供用户快速调用；
- ◆ 具有“智能导航”设置功能，方便用户进行快捷设置；
- ◆ 可通过 PC 控制软件及 USB 端口、WIFI（选配）控制设备。

外观说明

前面板



接口说明	
1	电源开关
2	INPUT 区 输入源选择键区，共有[HDMI] ~ [USB]5 个按键，5 个输入源端口选择按键，与背面板输入接口标识相对应。
3	FUNCTION 区 本区域为部分功能和菜单快捷设置，共包含下面 4 个按键： [BRT-]：减少亮度调节快捷键。 [BRT+]：增加亮度调节快捷键。 [FREEZE]：图像静止快捷键。 [PART]：局部显示与全屏显示切换按键。
4	USB PLAY 区 U 盘播放操作区，本区域包含四个按键：上一个、下一个、停止、播放。
5	USB 接口 U 盘播放插入接口

后面板



视频输入源	
DVI	DVI 接口
HDMI	HDMI 接口
VGA	VGA 接口
CV	PAL\NTSC 复合视频信号输入端口

视频输出接口	
LED1~LED4	直接通过网线送往 LED 大屏

音频输入输出端口	
HDMI 音频	HDMI 视频输入端口内嵌
AUDIO_IN	模拟音频输入端口。
AUDIO_OUT	模拟音频输出端口。

控制接口	
COM	USB 控制输入接口
LAN	网络控制接口

电源	
输入电压	100-240V~50/60Hz

规格参数


图像输入端口	
DVI×1	VESA 标准: 1920x1080@60Hz 向下兼容, 支持 3840x2160@30Hz
HDMI×1	VESA 标准: 1920x1080@60Hz 向下兼容, HDMI 1.4
VGA×1	VESA 标准: UXGA@60Hz 向下兼容
CV×1	支持 PAL \ NTSC 复合视频
USB×1	<p>前置 USB2.0 接口: 连接 U 盘作为输入源时, 对 U 盘及其文件要求如下:</p> <p>U 盘文件系统: 支持 NTFS、FAT32 与 FAT16, 不支持 exFAT (FAT64), 并且 U 盘不可分区和用作系统启动盘;</p> <p>支持视频文件格式: H.264,H.265(HEVC),MPEG1\2,MPEG4,WMV3,AVS,VC1,RV30\RV40,DivX 。 注: 当视频文件格式为 H.264 时, 支持 1920x1080@60fps 最大分辨率视频文件播放, 其余视频文件格式下支持 1920x1080@30fps 最大分辨率视频文件播放。</p> <p>支持图片文件格式: JPEG,最大分辨率 15360×8640 PNG,最大分辨率 9600×6400 BMP,最大分辨率 9600×6400 注: JPEG 采用的是硬解码, PNG 和 BMP 采用的是软解码。</p> <p>U 盘播放模式: 支持视频和图片混合播放。M 系列处理器同时支持视频与图片单独播放。</p>

图像输出端口	
NET×4	4 千兆网口输出, 通过网线连接 LED 显示屏, 直连接收卡; 最大带载 262 万像素, 宽度≤3840, 高度≤2500;

音频输入/输出端口	
音频输入×1	3.5mm 音频接口
音频输出×1	3.5mm 音频接口

整机规范	
输入电压	100-240V~50/60Hz
整机功率	≤35W
工作温度	-30℃~70℃
环境湿度	15%~85%
操控方式	面板按键、LedshowTV 演播器软件、OVP Builder 设备配置软件
外箱尺寸	482.6mm×230mm×44mm
机箱	金刚黑 铝面板 1U 标准工业机箱
重量	≤3.5Kg


尺寸图



随附配件

名称	数量
3Pin 主机电源线 1.5M	1
USB-A-B 线 1.5M	1
HDMI2.0 线 1.5M	1
DVI-HDMI 转接头	1

OVP 视频处理器命名方式



1. **品牌代码**---O 代表 Onbon, VP 是 Video Processor 首字母, 表示视频处理器。
2. **产品分类**---一共分为 H、M、L 三大系列, H 系列和 M 系列使用 1.5U 标准工业机箱, 带液晶屏, M 系列为普通单画面处理器, H 系列为多画面拼接处理器。L 系列使用 1U 标准工业机箱, 不带液晶屏。
3. **可带载点数**---第 3 位是数字, “1” 代表可带载 1 张发送卡点数 (130 万点), “2” 代表可带载 2 张发送卡点数 (260 万点), “4” 代表可带载 4 张发送卡点数 (520 万点), “8” 代表可带载 8 张发送卡点数 (1024 万点)。
4. **功能分类**---X 表示千兆口输出 (处理器+发送卡二合一)。“D 表示 DVI 输出 (单独处理器, 不带发送卡)。
5. **后缀标识**---M 系列此位省略表示单画面。H 系列此位省略表示四画面, 后缀 L 表示双画面。

以上命名方式仅适用于 OVP 二代视频处理器。

上海仰邦科技股份有限公司

地址: 上海市徐汇区钦州北路 1199 号 88 幢 7 楼

网址: www.onbonbx.com

昆山光电产业基地

地址: 江苏省昆山市开发区富春江路 1299 号



仰邦微信公众号